

2450MHzマイクロ波用 外付けモニタユニット

**External Monitor Unit** ***EX-MU***

方向性結合器とセットで  
入射/反射電力を表示



MADE IN JAPAN

あらかじめ校正をとった当社方向性結合器とセットで  
使うことで、入射/反射電力を表示

検出した入射/反射電力値をアナログ出力可能

# 外付けモニタユニット EX-MU 基本仕様

| 一般仕様 |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法 | W:135 × D:160 × H:160 [mm] (突起物含まず)                                        |
| 重量   | 5.0 kg 以下                                                                  |
| 使用条件 | 温度 10～40℃ 湿度 35～85% 結露無きこと・常圧のこと                                           |
| 入力電源 | 単相AC100V～200V±10% 50/60Hz (容量:50VA以下)                                      |
| ポート  | 入射/反射のアナログ入力ポート(BNCコネクタ) × 2<br>入射/反射のアナログ出力ポート(BNCコネクタ) × 2               |
| 付属品  | 検出ケーブル 2本 (7m, 両端BNCコネクタ加工)<br>AC入力ケーブル 1本<br>※.アナログ出力用の検出ケーブルはオプションになります。 |

◇ 製品改良のため、仕様は予告無く変更する場合があります。

## 注意事項:


- ① 当社製の方向性結合器 N1PM-J, N1PM-T, N2PM-J, N2PM-T とセットで使うことにより、導波管内の入射/反射電力をモニタすることができます。
- ② ご使用にあたっては、使用する方向性結合器と本品との間で、あらかじめ調整作業(校正)が必要です。

## 【外付けモニタセット例】



方向性結合器  
N2PM-J

もしくは



方向性結合器  
N2PM-T

+



モニタユニット EX-MU



検出ケーブル(付属品)

株式会社ニッシン  
nissin

本社・工場 〒665-0047 兵庫県宝塚市亀井町 10-7  
TEL: 0797-72-1219 FAX: 0797-72-7374

横浜営業所 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2  
横浜相生町ビル9階  
TEL: 045-640-6121 FAX: 045-201-9517

横浜R&Dセンター 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2  
ジャーマンインダストリーパーク 462号室  
TEL: 045-932-2061 FAX: 045-931-1057